

Guia Rápido



ISCA DESCARTÁVEL RI720 4G

Bateria interna (lítio-íon de 3,7 V)
Localização GNSS e Estimada
Comunicação LTE Cat-1
RF Beacon 433 MHz
Comunicação por SMS
Compatibilidade BLE*
Fallback 2G*

Para acessar o Manual do Usuário completo:



<https://www.positron.com.br/manualusoeconfiguracaoRI720>

*Funções disponíveis conforme modelo do produto e
pacote de serviço contratado.

1. Ligar o equipamento

Utilizando um objeto pontiagudo, pressione o botão de acionamento por aproximadamente 5 segundos.

O LED piscará na cor verde indicando que o equipamento foi ligado.

2. Realizar o auto-teste

Após ligar o equipamento, pressione o botão por aproximadamente 2 segundos.

O RI720 iniciará o auto-teste e indicará o nível de bateria através de piscadas amarelas do LED.

Após a indicação da bateria, o equipamento realizará automaticamente o teste de comunicação com o servidor.

Resultado do teste

LED	Status
1 piscada verde	Comunicação estabelecida com sucesso
1 piscada vermelha	Falha na comunicação
2 piscadas azuis consecutivas	Teste em andamento

3. Verificar a localização

Após a conclusão do auto-teste, acesse o sistema Web de monitoramento utilizando seu usuário e senha.

Selecione o equipamento desejado para visualizar sua localização e histórico de posições.

4. Indicação de carregamento de bateria

A entrada de carregamento possui padrão USB Tipo-C de 5 VDC / 2000 mA. Ao conectar o cabo, o módulo ISCA será desligado e o LED de status indicará o carregamento.

LED	Status
Vermelho contínuo	Carregando
Branco contínuo	Bateria carregada (100%)
Vermelho piscando	Erro no carregamento

5. Modo de Emergência

O modo de emergência aumenta a frequência de transmissão da localização para auxiliar na recuperação do equipamento.

A ativação e desativação podem ser realizadas remotamente pelo sistema web de monitoramento.

6. Informações Importantes

- O RI720 utiliza a rede celular para comunicação de dados.
- A localização pode ser realizada por GNSS ou por localização estimada via rede celular.
- Em modelos compatíveis, a comunicação poderá utilizar fallback 2G e SMS como mecanismos de contingência.

Para mais informações, consulte o Manual do Usuário completo ou entre em contato com a Central de Atendimento.

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

PST Eletrônica Ltda.
C.N.P.J. 84.496.066/0001-04
Indústria Brasileira
www.positron.com.br